

Informācija par nolasītāju ARE H9:

1. LCD displejs ar 2 rindām un 16 rakstzīmēm.
2. RS 232, USB un Bluetooth saskarnes.
3. 9V alkalīna baterija, litija jonu baterija.
4. Iekšējā atmiņa, kas spēj uzglabāt līdz 2016 lasījumiem.
5. Automātiska izslēgšanas funkcija (regulējama).
6. Nolasīto ID kodu glabāšana iekšējā datu bāzē.
7. Iespējams pārsūtīt atsevišķus transponderu ID vai visu datu bāzi uz datoru, izmantojot USB.
8. Ierīce nopīkst, kad ir nolasīts transponders.
9. Transponderiem var piešķirt vienu no 27 atribūtiem.
10. Nolasīšanas laika logu var iestatīt atsevišķi.
11. Izvēlņu valodas: vācu un angļu.